

Zestawienie montażowe kabli i osprzętu kablowego oświetlenia ulicznego

L.p.	Słup, stacja trafo. lub złącze kablowe	szafka oś. SO/1	słup oświetleniowy SSO 60/80/3P	wysięgnik W1 G10A10	oprawa SGS 104/150	Element łączeniowy typu IZK 201 (bezpiecznikowy)	Element łączeniowy typu IZK 202 (fazowy)	Element łączeniowy typu IZK 203 (zerowy)	fundament FBW-150	lampa SON-T PIA Plus 150W EE-40	wkładka bezpiecznikowa BiWts 10 A	przewód YDY 3x2,5	kabel YAKXS 4x35mm2	rura osłonowa AROT SRS 110mm niebieska	rura osłonowa AROT PS 110mm niebieska	rura osłonowa AROT DVK 110mm niebieska	przewód LY16 zielono-żółty	folia niebieska 25 cm	piasek drobnoziarnisty	opaski kablowe do założenia w ziemi	tabliczka opisowa grawerowana	tabliczka aluminiowa z nr słupa lub złącza	bednarka FeZn 4x25mm	pręty miedziane 14,2mm
		kpl	kpl	szt.	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	szt.	szt.	m	m	m	m	m	m	m	m3	szt.	szt.	szt.	m	m
Czersk ul.Stolarska																								
1	ZKP 10/1												3					1	0,0	0	1			
2	szafka ośw.SO/1	1											50	8		5		46	1,8	5	2	1		
3	słup nr 101		1	1	1	1	2	1	1	1	1	12	42			3	0,5	38	1,5	4	2	1		
4	słup nr 102		1	1	1	1	2	1	1	1	1	12	40			2	0,5	36	1,4	4	2	1		
5	słup nr 103		1	1	1	1	2	1	1	1	1	12	41			2	0,5	37	1,5	4	2	1		
6	słup nr 104		1	1	1	1	2	1	1	1	1	12	43			2	0,5	39	1,6	4	2	1		
7	słup nr 105		1	1	1	1	2	1	1	1	1	12	41		32	4	0,5	37	1,5	4	2	1	12	
8	słup nr 106		1	1	1	1	2	1	1	1	1	12					1,5				2	1		24
RAZEM:		1	6	6	6	6	12	6	6	6	6	72	260	8	32	18	4	234	9,36	26	15	7	12	24